

696\*212mm

## Модель:

Размер: 31,5 \* 31,5 \* 44 см (1,03 \* 1,03 \* 1,44 дюйма)  
 Вес: 5,5-6 кг / шт  
 Входное напряжение: AC220V  
 Водонепроницаемый уровень: IPX4  
 Модель лампы: 365 нм УФ, 40 Вт лампы x2



## Работает на большинстве насекомых:

УФ-свет длиной волны 365 нм для привлечения комаров, мошек, комаров а, мух, мотыльков и других насекомых.



## Безопасный и экологически чистый:

безопасен для ваших детей и домашних животных.



## Без пестицидов Эффективный и мощный:

Зона покрытия до впечатляющих 11/2 акров. Сетка 3800В.



## Быстрая сборка и простота очистки



## Внутреннее и наружное решение:

жесткий водонепроницаемый убийца комаров. Можно использовать как внутри, так и снаружи помещения.

Добавьте Октенол для более эффективного привлечения.

- Высокая эффективность, не засоряющаяся металлическая сетка.
- Металлическая сетка, питается от высоковольтного трансформатора.
- Одна лампа 40 Вт высокой интенсивности ультрафиолета.
- Министерство сельского хозяйства США проверило аттрактант октеноло, проверенную приманку для комаров прилагаем бесплатно (30-дневный картридж).
- Прочная, атмосферостойкая конструкция из поликарбоната; не ржавеет, не трескается и не выцветает.
- Простая замена лампы - не требуется никаких инструментов.



- ① Подвесной крючок
- ② Верхняя крышка
- ③ УФ-лампа
- ④ Электрическая сеть 3800 В
- ⑤ Защитная решетка
- ⑥ Картридж с аттрактантом октеноло

## Принцип работы

Электронная ловушка для насекомых привлекает светочувствительных летающих насекомых своим высокоинтенсивным ультрафиолетовым светом и уникальной приманкой OCTENOL. Когда насекомые летят к свету, они достигают металлической сетки, которая излучает высокое напряжение 3800 В и уничтожаются чисто и эффективно без использования химикатов.

## Установка

1. Распакуйте убийцу насекомых. Сохраните коробку и наполнители. Используйте их для хранения в межсезонье.

2. Выберите прочное монтажное устройство, на которое нужно повесить устройство. Если требуется постоянная установка, проверьте местные электрические коды и обратитесь к профессиональному электрику.

3. Повесьте убийцу насекомых на высоте от 1.5 до 2.5 метров над землей.

4. Разместите ловушку на расстоянии 8 м от зоны отдыха человека. Расположите убийцу насекомых между источником насекомых (леса, низменности и т.д.) и областью, подлежащей защите.

5. Подключите шнур к совместимому удлинителю, предназначенному для наружного использования. Лампа (лампы) будет излучать голубоватое свечение в течение нескольких секунд.

## Октенол Москит Аттрактант

Было доказано, что Октенол очень эффективен для привлечения всех видов комаров и кусающих мух.

Способ применения: Откройте упаковку и положите ее в картридж под лампой. Для достижения наилучших результатов заменяйте картридж каждые 30 дней.

## Содержание ПРОСТАЯ ОЧИСТКА:

Наша лампа Mosquito Killer оснащена самоочищающейся сеткой, которая не требует специального обслуживания, кроме очистки от мусора насекомых со дна устройства. И поставляется с мягкой щеткой для быстрой и легкой очистки от комаров-убийц.

Примечание: Обязательно отключите устройство перед очисткой. Не используйте водяной спрей или аналогичный для очистки устройства. Это нанесет ущерб электрической сети.

## ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Пожалуйста, используйте его строго в соответствии с номинальным напряжением, отмеченным на этикетке продукта.
- Не монтируйте прибор на дом, палубу или другие сооружения или вблизи газа, нефти или других легковоспламеняющихся материалов.
- Часто чистите мертвых насекомых.
- Никогда не помещайте пальцы или руки. Запрещается вставлять какие-либо предметы в устройство, когда оно подключено к электрической розетке.
- Всегда отключайте вилку перед обслуживанием, очисткой, заменой ламп и когда они не используются.
- Не очищайте спреем воды или тому подобное.
- Только для наружного бытового использования. Хранить в помещении, когда оно не используется - в недоступном для детей месте.
- Не злоупотребляйте шнуром питания. Никогда не носите устройство с шнуром или шнуром для отключения от розетки. Держите шнур питания от тепла, масла и острых краев. Отремонтируйте или замените поврежденный шнур.
- Удлинители, используемые с этим продуктом, должны иметь бирку с надписью «Подходит для использования с наружной техникой». Используйте только удлинители, которые имеют разъемы и розетки, соответствующие штепсельной вилке продукта.
- Используйте только удлинители, которые имеют разъемы и розетки, соответствующие штепсельной вилке продукта.
- Электрическая номинальная мощность удлинителя должна быть такой же большой, как и электрическая номинальная мощность продукта.
- Держите соединения удлинителей сухими и открытыми от земли.
- Инструкции по заземлению: Эти модели оснащены трехпроводным шнуром питания и трехфазным разъемом заземления, чтобы вписаться в правильную розетку заземления. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, эти типы вилок должны быть вставлены в соответствующую розетку, которая правильно установлена и заземлена. Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или сервисным специалистом, если вы не полностью понимаете инструкции по заземлению или если вы сомневаетесь в том, что существует надлежащее заземление.
- Удлинители  
Используйте только трехпроводные удлинители, которые имеют трехконтактные заглушки заземляющего типа и трехполосные розетки, которые принимают вилку продукта.

## Сменные лампы

Модель лампы: 365 нм, 40 Вт лампы x2

Примечание: ультрафиолетовый или «черный свет» невидим для глаза, и его способность привлекать насекомых со временем уменьшается. Поэтому, хотя лампа, по-видимому, функционирует, ее следует заменять каждый сезон, чтобы поддерживать оптимальную эффективность «черного света».



1. Отсоедините устройство от источника питания.




2. Нажмите на защелку и снимите пластиковый держатель лампы на нижней части устройства, как показано на рисунке.



3. Лампу теперь можно вытащить из гнезда.



4. Вставьте сменную лампочку в гнездо.



5. Замените пластиковый держатель лампы и закрепите защелку.

## Гарантия

Гарантия действует только при нормальном использовании и обслуживании в течение одного года с даты первоначальной покупки. Все детали, кроме перегоревших лампочек, которые неисправны, будут отремонтированы бесплатно. Положения настоящей гарантии не распространяются на любые предметы неправильного использования, небрежности или несчастного случая, а также которые используются для целей, для которых она не предназначена, или которые должны быть отремонтированы или изменены каким-либо образом, чтобы негативно повлиять на ее производительность и надежность. Обслуживание несанкционированными участниками аннулирует вашу гарантию. Гарантия распространяется только на первоначального покупателя. Коммерческое и/или профессиональное использование исключается из гарантийного покрытия.

Black Kill не принимает на себя и не уполномочивает какое-либо лицо брать на себя и другую ответственность в связи со своим продуктом. Мы не несем ответственности за любые косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования продукта, а также за ущерб, вызванный несчастным случаем, злоупотреблением, отсутствием ответственного ухода, несанкционированным подключением, потерей деталей или повреждением этого устройства любым, кроме указанного напряжения.

## Поиск и устранение неисправностей и анализ ремонта

| Исправление   | возможной причины   | проблемы  |
|---|---|---|
| A. Лампа (лампы) не горит и не имеет высокого напряжения в сети.      | 1. Нет электроэнергии<br>2. Лампа (лампы), установленная (не установленные) должным образом<br>3. Стартер неисправен<br>4. Перегоревшие лампочки. | 1. Проверьте предохранитель или автоматический выключатель.<br>2. Проверьте удлинитель.<br>3. Проверьте все розетки на правильность посадки и посадки.<br>3. Требуется замена стартера производителем.<br>4. Замена лампы |
| B. Лампа (лампы) свет, но нет высокого напряжения в сети.             | 1. Закороченные сетки.<br>2. Трансформатор неисправен.  | 1. Изучите убийственную сетку на предмет накопления материала. Очистите сетку с помощью воздуходувки.<br>2. Требуется замена у производителя.   |
| C. Прерывистое или непрерывное искробразование между стержнями сетки. | 1. Зазор между стержнями сетки слишком мал.<br>2. Сетка забита посторонним материалом.  | 1. Отключите блок и отрегулируйте сетки, согнув обратно в выравнивание.<br>2. Очистите сетку с помощью воздуходувки.  |
| D. Лампочки загораются, но уже не привлекают насекомых.               | 1. Невидимая черная светоотдача уменьшается из-за возраста лампы.<br>2. Октенол приманка больше не эффективна.                                    | 1. Замените лампочку. Смотрите раздел замены лампы руководства по эксплуатации.<br>2. Замените картридж Октенол.  |
| E. Лампочка не загорается, но на сети высокое напряжение.             | 1. Старение лампы.<br>2. Гнездо лампы находится в плохом контакте.<br>3.Отказ балласта или стартера.  | 1. Замените лампочку.<br>2. Извлеките лампочку и переустановите ее.   |

Любые проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, которые не исправляются действием, рекомендованным в этой таблице, следует направлять в отдел обслуживания клиентов Black kill по электронной почте по адресу: komaroff@mail.ru

## Аксессуары для уничтожения насекомых

**Мощные приманки:**  
 Комар Аттрактант - Октенол приманка  
 Делает вашего убийцу насекомых более эффективным в уничтожении комаров и мух.

**Сменные лампы**  
 Ежегодная замена рекомендуется для поддержания максимальной мощности черного света.

Пожалуйста, прочитайте эти инструкции перед использованием электронного убийцы насекомых Black kill и сохраните для дальнейшего использования.

Для обслуживания клиентов или технической поддержки, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: komaroff@mail.ru